



נטוויל בע"מ


אברהם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד 5610001 | טלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | office@1com.co.il | www.netvill.co | www.1com.co.il



שם התכונה	הקוד
חטיפה מקבוצה	80 --<"חייג"
חטיפת שלוחה מצלצלת	88--<"מספר שלוחה" -<"חייג"
ניהול התיבה הקולית שלי	151--<"חייג"
פריצה לדיבורית (כריזה)	*99--<"מספר שלוחה" --<"חייג"
הקלטה עצמית, הקש # לשמירה ראשונית, הקש 1 לשמיעה, הקש 2 להקלטה חוזרת, הקש # לשמירה סופית	50--<"חייג"
שמיעת מוסיקה בהמתנה	602
הפעל הפנייה מיידית מהשלוחה	*72 --<"מספר"
בטל הפנייה מיידית מהשלוחה	*73 --<"חייג"

קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה הגדרות נפוצות

- הגדרת לחיצי חיוג מהיר:** (לחצני שלוחות **מאירות**)
לחיצה ארוכה על הלחיצ-> בשדה סוג לבחור "MemoryKey"
בשדה "טלפון" להזין את המספר, בשדה "שם" להזין את השם לרדת ל"Subtype"-> לשנות ל"חיוג מהיר" - ו"לשמור" ©
- ביטול שיחה ממתינה:**
תפריט < תכונות < שיחה ממתינה < בחר מאופשר/חסום < שמירה
- הגדרת נא לא להפריע -נ.ל.ל/DND-**
לחיצה על נל"/DND -> לרדת ל קו 1 -> בחר "מאופשר" -> שמור
במצב זה אינך מקבל שיחות, יהיה חיווי על המסך בצורת פתקית אדומה

<p>ביצוע שיחה יוצאת ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת / הדיבורית / האוזנייה.</p> <ol style="list-style-type: none"> הזן מספר היעד מלא כולל קידומת הרם שפופרת / לחץ על לחצן הרמקול / לחץ על לחצן אוזנייה <p>לקבלת שיחה נכנסת הרם שפופרת / לחץ על לחצן רמקול / לחץ על לחצן אוזנייה</p>	<p>מענה לשיחה ממתינה כשמתקבלת שיחה נוספת ישמע צפצוף ויוצג מספר ניתן לענות לשיחה זו ולהעביר את השיחה המקורית להמתנה.</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על לחצן "line2" שחור מהבהב - לחץ על מענה לחזרה לשיחה הראשונה לחץ נתק או (הרם והורד שפופרת) או לחץ על לחצן "line1" שחור מהבהב - ולחץ על "שחרר" <p>ראה video.1com.co.il "טיפול בשיחות מרובות"</p>	<p>החזק / העברת שיחה עם התייעצות תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת לאחר התייעצות עם הנמען.</p> <ol style="list-style-type: none"> במהלך שיחה לחץ על העברה הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני) לחץ על שלח ונהל שיחת התייעצות להעברת השיחה לחץ על העברה להתייעצות ללא העברה לחץ לבטל, ובטל החזק (ע"י הקשה "שחרר") . הועבר בהצלחה
<p>שיחת ועידה תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה משתתפים.</p> <ol style="list-style-type: none"> במהלך שיחה לחץ על ועידה חייג למשתתף נוסף והודע לו על קיום הועידה (הקש "שלח" או המתן לחיוג אוטו) חיבור הועידה ע"י לחיצה נוספת על "ועידה" <p>ניתוק השיחה, ישאיר את המשתתפים בשיחה</p> <p>ניתוק השיחה ע"י העלאה והורדת השפופרת</p> <p>ראה video.1com.co.il "חטיפה העבר ועידה"</p>	<p>העברת שיחה ללא התייעצות תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת ללא התייעצות עם הנמען.</p> <ol style="list-style-type: none"> במהלך שיחה לחץ על העבר הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני) לחץ על שלח ואז על -< העברה <p>ניתן להעביר בלחיצה אחת על הלחצן "מאיר" ו -< לנתק את השיחה!</p> <p>או ללחוץ על "העברה"</p> <ol style="list-style-type: none"> הועבר בהצלחה <p>ראה video.1com.co.il "חטיפה העבר ועידה"</p>	<p>ספר טלפונים מכשיר הטלפון מנהל רשימת אנשי קשר מרשימה זו ניתן לחייג.</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על מדריך < אנשי קשר<הזן<הוסיף בחר צלצול ייחודי לאיש הקשר © <שמור דפדף וחייג או הוסיף איש קשר חדש אופציה ישמש לעריכת איש הקשר
<p>חיוג חוזר תכונה זו מאפשרת חיוג מהיר למספר האחרון שחויג.</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על  (שמאל למטה) והשיחה יוצאת. © 	<p>יומן שיחות מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחויגו / שנענו / שלא נענו.</p> <p>מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בספר טלפונים.</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על היסטוריה בחר את קבוצת השיחות בחיצים לצדדים בחר את השיחה עם חיצים מעלה/מטה לחץ חיוג או אופציה לשמירה/פרטים 	<p>תא קולי כשמתקבלת הודעה קולית לשלוחה יוצג "דואר קולי" במסך וצויר מעטפה הנורית בכפתור מעטפה, תאדים - לחץ עלי-< תתבקש להזין סיסמה</p>
<p>כיוון עוצמות ווליום וצלצול במהלך שיחה ניתן לכוון עוצמת השמע באמצעות לחצני + / - (לחצן מוארך) ואו להשתיק את הצלצול בלחיצות קצרות</p> <p>ניתן לכוון עוצמת צלצול כאשר השפופרת מונחת</p>	<p>הפניית שיחות תכונה זו מאפשרת העברת השיחות הנכנסות</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על תפריט ובחר תכונה -<הפניית שיחה בחר מוד העברה עם חיצים ולחץ "החלף" בחר "מספר או שלוחה הפנייה" -< "שמור" 	